

Manuál Modul mikro WiFi kamery SpyCam M14 Tuya Smart

Obsah

1. Schéma
2. Nabíjení
3. Vložení MicroSD karty
4. Zapnutí/vypnutí zařízení
5. Párování s aplikací Tuya Smart
6. Ovládání přes aplikaci
7. Reset

1. Schéma



1. Tlačítko pro reset (R)
2. Přepínač vypnutí/zapnutí zařízení (OFF/ON)
3. Micro-USB konektor
4. Slot na MicroSD kartu

2. Nabíjení

Vypněte zařízení. Připojte ke kameře dodávanou **baterii**. Připojte zařízení Micro-USB kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače. Během nahrávání nepřipojujte zařízení k počítači.

Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda. Když je zařízení plně nabitě, **svítí modrá** dioda. Nabíjení trvá cca 6-7 hodin. Stav baterie lze zkontrolovat v aplikaci.

3. Vložení MicroSD karty

Vložte paměťovou kartu dle obrázku:



4. Zapnutí/vypnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**.

Zapněte zařízení posunutím přepínače do polohy „ON“.

Zařízení vypnete posunutím přepínače do polohy „OFF“.

5. Instalace aplikace Tuya Smart

Na svém mobilním telefonu v obchodě „Google Play“ nebo „App Store“ vyhledejte aplikaci „**Tuya Smart**“. Případně **naskenujte QR kód** níže.

QR kód pro stažení aplikace:



Nainstalujte aplikaci a **udělte** ji požadovaná oprávnění. V případě výzvy aplikaci **aktualizujte** pro zajištění správné funkčnosti.

Přihlaste se buď svým Google účtem kliknutím na tlačítko „**Přihlásit se s existujícím účtem**“, nebo si **vytvořte nový účet** kliknutím na tlačítko „**Registrovat**“. Pokud vytváříte nový účet, zadejte svůj email, zadejte ověřovací kód z emailu a vytvořte si heslo. Udělte aplikaci **požadovaná oprávnění**.

6. Párování s aplikací Tuya Smart

Před prvním použitím kameru **nabijte**.

Umístěte **anténu** kamery tak, aby **nebyla** přímo u baterie (aspoň 3 cm daleko).

Ujistěte se, že **kamera i mobilní telefon** mají dostatečný **signál vaší WiFi** sítě. Pokud se připojení nezdaří, přemístěte kameru i mobilní telefon **blíže** ke svému WiFi routeru.

V aplikaci na záložce „**Můj domov**“ klikněte vpravo nahoře na tlačítko **+** a následně na „**Add Device**“. **Zapněte Bluetooth** kliknutím na tlačítko „**Turn on now**“ a „**Povolit**“. V případě výzvy udělte aplikaci požadovaná oprávnění tlačítkem „**Continue**“. V seznamu „**Přidat ručně**“ vyhledejte „**Fotoaparát a zámek**“ a vyberte „**Kamera (Wi-Fi)**“.

Zapněte kameru posunutím **přepínače** do polohy „**ON**“. Resetovací jehlou dlouze (cca 10 vteřin) **podržte resetovací tlačítko** na kameře. **Uvolněte** resetovací tlačítko.

V aplikaci opakovaně klikněte na tlačítko „**Next**“. Vyberte svou **WiFi síť**, zadejte heslo, klikněte na tlačítko „**Další**“ a potvrďte kliknutím na tlačítko „**Confirm and Proceed**“.

QR kód zobrazený na displeji **nasměrujte do objektivu kamery** ze vzdálenosti cca **15 cm**.

Po úspěšném připojení uvidíte v aplikaci kameru „**C2 PRO**“. Kameru můžete přejmenovat hned nebo později v nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko „**Dokončeno**“. V aplikaci nyní uvidíte **živý přenos** z kamery. Kameru kdykoliv naleznete v seznamu na záložce „**Můj domov**“.

7. Ovládání přes aplikaci

Možnosti nahrávání, přehrávání záznamů, detekci pohybu, časový rozvrh, živý přenos, notifikace a další funkce nastavte v **aplikaci Tuya Smart**. Viz **samostatný manuál k aplikaci**.

8. Reset

Vypněte zařízení. Resetovací **jehlou** dlouze (aspoň 10 vteřin) **podržte tlačítko pro reset**. Následně kameru znovu připojte v aplikaci.