TopSpy.cz®

Manuál Voděodolná mini kamera IP55D Dual WiFi Tuya

Obsah

- 1. Schéma
- 2. Nabíjení
- 3. Vložení MicroSD/SIM karty
- 4. Zapnutí/vypnutí zařízení
- 5. Instalace aplikace Tuya Smart
- 6. Párování s aplikací Tuya Smart
- 7. Ovládání přes aplikaci
- 8. Reset

1. Schéma





- 1. Objektiv kamery
- 2. Mikrofon
- 3. Neviditelné LED diody pro noční vidění
- 4. Světelné čidlo
- 5. Držák
- 6. Magnet
- 7. Identifikátor zařízení
- 8. Slot na MicroSD kartu



- 9. Slot na SIM kartu
- 10. LED dioda nabíjení
- 11. Tlačítko pro reset
- 12. LED dioda provozní (zelená)
- 13. Přepínač WiFi / 4G / vypnutí zařízení
- 14. USB-C konektor

2. Nabíjení

Připojte zařízení USB-C kabelem do běžného 5V USB adaptéru nebo počítače.

Probíhající nabíjení indikuje **svítící červená** dioda. Když je zařízení plně nabité, **svítí modrá** dioda. Nabíjení trvá cca 8 hodin. Stav baterie lze zkontrolovat v aplikaci.

3. Vložení MicroSD/SIM karty

Vložte kartu tak, aby kontakty směřovaly směrem dolů k držáku. Zasuňte kartu, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

4. Zapnutí/vypnutí zařízení

Před prvním použitím zařízení **nabijte**.

Zapněte zařízení posunutím přepínače do polohy "WiFi", pokud kameru budete mít připojenou k WiFi síti, případně do polohy "4G", pokud budete používat mobilní data.

Rozsvítí se zelená provozní dioda, což indikuje zapnuté zařízení.

Zařízení vypnete posunutím přepínače do polohy "OFF". Dioda zhasne.

5. Instalace aplikace Tuya Smart

Na svém mobilním telefonu v obchodě "Google Play" nebo "App Store" vyhledejte aplikaci "**Tuya Smart**". Případně **naskenujte QR kód** níže.

QR kód pro stažení aplikace:









Nainstalujte aplikaci a udělte ji požadovaná oprávnění. V případě výzvy aplikaci aktualizujte pro zajištění správné funkčnosti.

Přihlaste se buď svým Google účtem kliknutím na tlačítko "Přihlásit se s existujícím účtem", nebo si vytvořte nový účet kliknutím na tlačítko "Registrovat". Pokud vytváříte nový účet, zadejte svůj email, zadejte ověřovací kód z emailu a vytvořte si heslo. Udělte aplikaci požadovaná oprávnění.

6. Párování s aplikací Tuya Smart

Před prvním použitím kameru **nabijte**.

Ujistěte se, že **kamera i mobilní telefon** mají dostatečný **signál vaší WiFi** sítě. Pokud se připojení nezdaří, přemístěte kameru i mobilní telefon **blíže** ke svému WiFi routeru.

Zapněte kameru posunutím přepínače do polohy "**WiFi**". Rozsvítí se provozní dioda. **Vyčkejte** cca 20 sekund, dokud nezačne dioda **pomalu blikat** (interval cca 2 sekundy), což indikuje, že je zařízení v režimu párování.

V aplikaci na záložce "**Můj domov**" klikněte vpravo nahoře na tlačítko **+** a následně na "**Add Device**". **Zapněte Bluetooth** kliknutím na tlačítko "**Turn on now**" a "**Povolit**". V případě výzvy udělte aplikaci požadovaná oprávnění tlačítkem "**Continue**". V seznamu "**Přidat ručně**" vyhledejte "**Fotoaparát a zámek**" a vyberte "**Kamera (Wi-Fi)**".

Opakovaně klikněte na tlačítko "**Next**". Vyberte svou **WiFi síť**, zadejte heslo, klikněte na tlačítko "**Další**" a potvrďte kliknutím na tlačítko "**Confirm and Proceed**".

Dlouze (cca 10 sekund) **podržte resetovací tlačítko** na kameře, dokud nezačne dioda **rychle blikat** (interval několikrát za sekundu). **Uvolněte** resetovací tlačítko.

QR kód zobrazený na displeji **nasměrujte do objektivu kamery** ze vzdálenosti cca **15 cm**. Po úspěšném načtení kódu začne dioda opět **blikat pomalu**. Klikněte na tlačítko "**Ozve se pípnutí**" (ve skutečnosti se pípnutí neozve). Vyčkejte.

Po úspěšném připojení uslyšíte cvaknutí kamery a uvidíte v aplikaci kameru "**CIP55D Dual WiFi**". Kameru můžete přejmenovat hned nebo později v nastavení. Pokračujte kliknutím na tlačítko "**Dokončeno**". V aplikaci nyní uvidíte **živý přenos** z kamery. Kameru kdykoliv naleznete v seznamu na záložce "**Můj domov**".

7. Ovládání přes aplikaci

Možnosti nahrávání, přehrávání záznamů, detekci pohybu, časový rozvrh, živý přenos, notifikace a další funkce nastavte v **aplikaci Tuya Smart**. Viz **samostatný manuál k aplikaci**.

8. Reset

Vypněte zařízení. **Podržte** (aspoň 10 sekund) tlačítko pro **reset**. Následně kameru znovu připojte v aplikaci.